

Zusammenbau und Anbau des Schutzringes Schwingungstilger am Kardan

1. Benötigtes Werkzeug

Ein 3mm Innensechskantschlüssel gewinkelt und lang

2. Einsetzen der Muttern

In jedem Teil des Schutzringes werden von innen 3 Muttern in die sechseckigen Vertiefungen eingesetzt. Dafür schiebt ihr die lange Schraube von aussen durch und dreht die Mutter 2 bis 3 Umdrehungen auf die Schraube. Jetzt zieht ihr die Schraube zurück und damit die Mutter in die Vertiefung. Ein wenig nach rechts und links bewegen beim ziehen hilft hier, keine rohen Kräfte! Das macht ihr insgesamt 6x.

3. Einsetzen der Schrauben

Die Schrauben werden ganz in die Vertiefungen eingeführt. Bevor diese wieder austreten, merkt ihr einen Widerstand. Die Schraube mit dem Inbusschlüssel darüber drücken, danach ist sie wieder frei und schaut hinten raus. Jetzt kann die Schraube nicht mehr herausfallen, egal wie ihr den Ring haltet und ansetzt. Auch das 6x.

4. Anbau des Schutzringes

Jetzt setzt ihr beide Teile des Schutzringes am Kardan zusammen und dreht eine Schraube nach der anderen soweit in die Mutter, das diese soeben im selbstsichernden Teil gehalten werden. Also noch keine Schraube anziehen!

Wenn alle 6 Schrauben gegriffen haben, rückt ihr den Schutzring an den Schwingungstilger in die passende Position und zieht die Schrauben an. **Alle Schrauben nur solange anziehen, bis der Spalt zwischen den beiden Teilen des Schutzringes geschlossen ist! Wer jetzt weiterdreht, zerstört den Schutzring!**



Jetzt sollte euer Schutzring so wie auf dem Bild sitzen!

Bei Fragen oder Problemen: 05455/6339912 oder info@schneider-teile.de